

## 型号: PT390



### 产品特点

在支持OTG的安卓设备(手机、平板)上观看免费的DTMB数字电视  
支持时间平移, 能快进和快退, 录制下来的节目可以本地播放  
支持电子节目菜单 (EPG)  
自动搜索电视频道, 无需任何网络, 随时随地看直播电视, 不错过任何精彩片段  
创建喜爱的频道, 方便观看  
接收灵敏度高, 弱信号地区也能搜到电视节目

### 规格

信号输入	75 欧姆 数字电视天线输入 接收频率: 52.5-858 MHz 调制方式: 16QAM 32QAM 64QAM FEC纠错码率: 0.4 0.6 0.8 带宽: 6MHZ 7MHZ 8MHZ 帧模式: PN420, PN945 交织方式: 240, 720
解复用	最大PID过滤个数: 32PIDS 码流格式: PES & TS
编码格式	视频格式: MPEG2 MP & ML/H.264/AVS/AVS+ 音频格式: MPEG2 Audio Layer I & II / AAC
系统要求	安卓4.1或以上
配件	PT390主机 天线 快速安装指南